



# Centrale TV

A filtri programmabili



**Codice Prodotto:**  
MAXPRO-T

 **MAXITAL**®



# Centrale TV

A filtri programmabili



La nuova centrale TV a 32 filtri programmabili **MAXPRO-T** è studiata per la realizzazione di impianti TV di medie grandi dimensioni e per impianti in fibra ottica dove è fondamentale avere un segnale perfettamente equalizzato.

Una programmazione semplice per una potenza straordinaria: con i suoi 5 ingressi amplificati è in grado di ottimizzare i segnali digitali terrestri BIII/UHF e FM.



AUTO SCAN

L'interfaccia utente chiara e semplice garantisce una **programmazione rapida** in soli 3 step senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi, garantendo sempre il **massimo livello di uscita**.



PROTEZIONE AVANZATA

La centrale TV MAXPRO-T è dotata di un filtro automatico **5G/LTE**, che assicura una **ricezione stabile e priva di interferenze** da disturbi esterni.



ELEVATA FLESSIBILITÀ

Grazie ai suoi **32 filtri programmabili**, offre un'elevata **flessibilità** adattandosi a diverse condizioni di trasmissione, questo lo rende uno strumento essenziale per i professionisti che desiderano prestazioni elevate.



VERSATILE e AFFIDABILE

Con un livello di **uscita di 113 dB $\mu$ V** la centrale TV MAXPRO-T assicura un'eccellente **equalizzazione dei segnali di uscita**, garantendo la migliore esperienza visiva e audio per gli utenti.



FTTH APPROVED

Grazie alla perfetta equalizzazione, la centrale TV MAXPRO-T è un prodotto perfetto per **impianti monofibra o FTTH multiservizio** in cui vi sia una distribuzione in **fibra ottica**.

## Caratteristiche tecniche

<b>N° ingressi</b>	5: FM, 4x BIII/UHF
<b>Frequenze - MHz</b>	FM: 88 ÷ 108, BIII: 174÷230, UHF: 470÷694
<b>N° uscite</b>	2: 1 OUT + 1 OUT TEST
<b>Livello d'ingresso - dB<math>\mu</math>V</b>	FM: max 78, BIII/UHF: 40÷108
<b>Protezione LTE / 5G - MHz</b>	Sì, con l'alta selettività dei filtri
<b>Guadagno - dB</b>	FM: 5/35, BIII/UHF: >55
<b>Regolazione - dB</b>	FM:20, BIII/UHF: 20 + CAG
<b>Livello max uscita BIII/UHF - dB<math>\mu</math>V</b>	113
<b>Conversione</b>	Sì
<b>Funzioni aggiuntive</b>	Autoscan per mux con potenza superiore a 50 dB
<b>Numero filtri programmabili</b>	32
<b>Numero canali per filtro</b>	1
<b>Regolazione Pendenza - dB</b>	9
<b>Selettività - dB/1 MHz</b>	>35
<b>MER - dB</b>	35
<b>Figura di rumore FM - dB</b>	<6
<b>Protezione ESD</b>	Sì, su tutti gli ingressi
<b>Programmazione</b>	Tramite tastiera e display LCD
<b>Consumo - W</b>	10