

RXMOR-55

RICEVITORE OTTICO BIDIREZIONALE - E TV-DTT



COD. ARTICOLO
RXMOR-55

LISTINO
€ 56,30

NOTA TECNICA

Convertitore RX Ottico TV/SAT - 1 Uscita RF connettore F - Banda di esercizio OUT 47 a 2,150MHz. - 1 Ingresso F.O. connettore SC/APC - Livello Ingresso F.O. -9/0dBm - Finestra di Lavoro 1.550 nm. -

APPLICAZIONI

Ricevitore e convertitore da Ottico a RF per segnali TV/SAT per applicazioni indoor.

PUNTI DI FORZA

-Preleva un segnale ottico TV/SAT proveniente dal trasmettitore TXRFOT e lo converte in RF sulla banda 47-2150MHz. - equalizzatore integrato da 0/5dB selezionabile tramite Jumper interno che permetterà la distribuzione su più nodi di distribuzione o usato come amplificatore di lancio per lunghe distanze

DATI TECNICI

Descrizione	Convertitore ottico RX bidirez. TV 1 OUT
Banda di lavoro in ingresso	47-2150 MHz
Finestra di lavoro	1550 nm
Livello ottico in ingresso	0 a -9 dBm

Ingresso fibra ottica	1 connettore SC/APC
Connettore in uscita RF	1 connettore F
Alimentazione (autoalimentato)	100-240Vca 50-60 Hz
Dimensioni	0° / +40° C
Dimensioni	172Lx95Hx50P mm
Commutazione Sorgente	Nessuna
quantità per imballo	1/1