

DVB310S

RICEVITORE MODULATORE DIGITALE - SAT QPSK-PAL IN BANDA LATERAL



COD. ARTICOLO
DVB310S

LISTINO
€ 126,60

NOTA TECNICA

Ricevitore e modulatore digitale QPSK-PAL con canali in uscita in banda TV modulati a banda laterale vestigiale BLV, livello d'uscita di 80 dBuV, con connettore RJ-45 per programmazione con PRO201

PUNTI DI FORZA

Amplifica segnali per ottenere elevati livelli d'uscita. Utilizzato nei sistemi alberghieri, soprattutto negli impianti ad elevato numero di prese.

DATI TECNICI

Frequenza di ingresso (Mhz)	950-2150
Banda d'uscita	C2-C69
Larghezza di banda (MHz)	36
Standard	QPSK
Alimentazione LNB Vdc	13/18
Perdite di passaggio dB	<1,2

Livello max di ingresso dBm	-30 a -60
Livello max di uscita dBuV	80 ± 2
Risposta audio Hz	20-20.000
Ingresso SR MS/s	2 45
FEC	1/2;2/3;3/4;5/6;7/8
Transport stream	S MPEG-2/IEC 13818
Decodifica	MP@ML
Risoluzione Video	Max 720x576
Uscita Video	PAL composito video
Relazione S/N video	>54
Spurie in banda (dB)	-60
Frequenza di uscita MHz	47-862
Modulazione	BLV/Stereo
Standard di modulazione	B-G, D-K, L, I
Regolazione livello di uscita dB	15
Merdite mix dB	< 1
Connettori	F
Programmatore	PRO201
Connettore programmazione	RJ-45
Slot Common Interface	NO
Massimo assorbimento per modulo A Vdc 5/12/23/32V	800/400/3
Dimensioni	75 x 265 x 150