

# AMK302L2

AMK302L2 AMP. 2 IN. BIII/UHF 2 - OUT 30DB



**COD. ARTICOLO**  
AMK302L2

**LISTINO**  
€ 62,50

## NOTA TECNICA

Amplificatore da palo serie AMK con doppio ingresso BIII /UHF, con guadagno di 30dB, 2 uscite e livello max. d'uscita di 115 dB $\mu$ V, alimentazione 12 V, completamente schermato dotato di contenitore plastico anti-pioggia.

## APPLICAZIONI

Indicato per piccoli e medi impianti. Alimentato con alimentatore LPS200 o LPS202.

## PUNTI DI FORZA

- Elevato guadagno. - Amplificazione separata. - massimo di uscita 115 dB $\mu$ V - Regolazione del guadagno 20 dB - Filtro LTE integrato. - Tutti i modelli dispongono di due uscite - Alimentazione 12 VDC erogabile simultaneamente su entrambe le uscite - Dotati di case in plastica e fascetta fissaggio a palo - 100% made in Italy

## DATI TECNICI

Descrizione	Amplificatore da palo serie AMK
Ingressi	2 (BIII + UHF)
Bande	174 ÷ 230 / 470 ÷ 790
N° uscite	2

Guadagno - dB	30 / 30
Regolazione guadagno - dB	20 / 20
Livello max. uscita VHF/UHF - dB $\mu$ V	115
Figura di rumore - dB	$\leq 4$
Tensione alimentazione - VDC	12
Assorbimento - mA	100
Massimo diametro attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	VHF / UHF separate
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	Plastico
Temperatura di funzionamento - °C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P)	95 x 85 x 38
Peso - g	227
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2