Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

PAU-8

PAU-8 DISTRIBUTORE 2 IN 8 DER. - 5-2400MHZ.



COD. ARTICOLO
PAU-8

LISTINO
€ 16,70

NOTA TECNICA

Divisore a 2 ingressi e 8 uscite, realizzato con telaio metallico completamente in Zamac

APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- 2 ingressi e 8 uscite
- Modelli a 2, 4, 6 e 8 uscite
- Alta efficienza di schermatura, classe A
- Passaggio dellaDC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni compatte, adatto per spazi stretti

DATI TECNICI

N° ingressi	2
N° uscite	8

Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 - dB	15,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	18
Tipo di connessione	Morsetto
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 - dB	21
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	>70 (classe A)
Perdita di ritorno - dB	8,5
Temperatura di funzionamento - °C	-25 ÷ +55
Dimensioni (LxAxP) - mm	121 x 30 x 19
Peso - g	141
Quantità imballo singolo / multiplo	10 / 100
Conforme alle norme	IEC 62321-5:2013
	IEC 62321-4;2013+AMD:2017
	IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
	IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017