Fte maximal Italia S.r.l.u
Via Edison, 15 42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
P.IVA E C.F. 01452920356
TEL. 0522/909701 - FAX 0522/909748

DUALKIT02

DUALKIT02 2PZ.DUAL32-5G+AMP313 - -5G+LPS302

COD. ARTICOLO
DUALKIT02

LISTINO
€ 195,00

NOTA TECNICA

DUALKIT02 è un kit composto da:
- 2 pz DUAL32-5G: antenna DTT UHF da 16 elementi e 15 dB di guadagno
- LPS302: Alimentatore switching 12V e 2 out
- AMP313-5G: amplificatore da palo con 1 ingresso BIII e 2 ingressi UHF e 30 dB di guadagno

APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare.
Permette di realizzare l impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

DATI TECNICI

ANTENNA DUAL32-5G	
N° Elementi	16
Banda	UHF

Canali	21 - 48
Range di frequenza - MHz	470 - 694
Guadagno massimo - dBi	15
Rapporto avanti / indietro	20
AMPLIFICATORE DA PALO AMP313-5G	
Ingressi	3
Bande	BIII / UHF / UHF
Guadagno - dB	BIII: 30 / UHF: 30
Regolazione guadagno - dB	BIII: 20 / UHF: 20
Livello max d'uscita - dBµV	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60
CAVO COASSIALE IN OMAGGIO K121EW-50	
Lunghezza - m	50
Diametro esterno cavo	5
Reazione al fuoco - CPR	Eca
Efficienza di schermatura	Classe A