

# DUALKIT03

DUALKIT03 2PZ.DUAL32-5G+AMP541 - -5G+LPS302



**COD. ARTICOLO**  
DUALKIT03

**LISTINO**  
€ 173,70

## NOTA TECNICA

DUALKIT03 è un kit composto da:

- 2 pz DUAL32-5G: antenna DTT UHF da 16 elementi e 15 dB di guadagno
- LPS302: Alimentatore switching 12V e 2 out
- AMP545-5G: amplificatore da palo con con 4 ingressi: BIII / BIV / BV / UHF, e 30 dB di guadagno

## APPLICAZIONI

Facilita la scelta in base alla ricezione dei segnali TV e alla tipologia di impianto TV e SAT da realizzare. Permette di realizzare l'impianto di testa per la ricezione dei segnali TV-DTT.

## PUNTI DI FORZA

- Studiato per le zone con segnali digitali.
- Permette di effettuare un impianto di piccole dimensioni.

## DATI TECNICI

ANTENNA DUAL32-5G	
N° Elementi	16
Banda	UHF

Canali	21 - 48
Range di frequenza - MHz	470 - 694
Guadagno massimo - dBi	15
Rapporto avanti / indietro	20
AMPLIFICATORE DA PALO AMP541-5G	
Ingressi	4
Bande	BIII / BIV / BV / UHF
Guadagno - dB	BIII: 30 BIV: 30 BV: 30 UHF:30
Regolazione guadagno - dB	BIII:20 BIV: 20 BV: 20 UHF: 20
Livello max d'uscita - dB $\mu$ V	114
ALIMENTATORE LPS302	
Ingressi	1
Uscite	2
Tensione in uscita - VDC	12 Switching
Corrente erogabile - mA	400
Alimentazione in ingresso - VAC / Hz	230 / 50 - 60