

M1000LTE

M1000LTE PREAMP. PALO 1 IN. UH - F G.16DB



COD. ARTICOLO
M1000LTE

LISTINO
€ 50,60

NOTA TECNICA

Preamplificatore da palo a un ingresso UHF con passaggio di corrente.

APPLICAZIONI

Consente di amplificare il segnale con un elevato guadagno.

PUNTI DI FORZA

- Bassa figura di rumore. - Filtro 5G integrato. - Guadagno 16 dB - Massimo di uscita 115 dBµV - Alimentazione 12 VDC - Dotato di case in plastica e fascetta per fissaggio a palo - 100% Made in Italy

DATI TECNICI

Ingressi	1 (UHF)
Banda di lavoro - MHz	47 ÷ 694
N° uscite	1
Guadagno - dB	16
Regolazione - dB	16

Livello max d'uscita VHF/UHF - dB μ V	115
Figura di rumore - dB	≤ 2
Alimentazione - Vdc	12
Assorbimento - mA	30
Max. \varnothing attacco palo - mm	60
Tipo di amplificazione	-
Tipo di telaio	Zama con coperchi metallici
Tipo di contenitore	plastico
Temperatura funzionamento - $^{\circ}$ C	-20 \div 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	95 x 85 x 38
Peso - G	215
Q.tà imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2:2012