

BNV2000

BNV2000 AMPLIFICATORE DI LINEA - SAT 16-24DB



COD. ARTICOLO

BNV2000

LISTINO

€ 16,00

NOTA TECNICA

Amplificatore di linea SAT (950-2400 MHz) con guadagno equalizzato da 16 a 24 dB, alimentazione passante per LNC 13-18Vdc.

APPLICAZIONI

Utile per amplificare i segnali satellitari garantendo un corretto livello di segnale su tratti di cavo di lunga distanza.

PUNTI DI FORZA

- Da utilizzare in impianti SAT come amplificatori in testa sulle quattro polarità o in ingresso del decoder.

DATI TECNICI

N° ingressi	1
Range frequenza - MHz	950 ÷ 2400
N° uscite	1
Guadagno - dB	16 ÷ 24

Figura di rumore - dB	5
Livello max. uscita - dB μ V	107
Tensione di alimentazione - VDC	13 ÷ 18
Consumo - mA	50
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	81 x 26 x 16
Peso - g	58
Conforme alle norme	EN 50083-2, EN 60065, EN 60728-11, EN 50581
