

MA3640L3133

MA3640L3133 CENT. LB 4 IN. 36 - DB



COD. ARTICOLO
MA3640L3133

LISTINO
€ 135,00

NOTA TECNICA

Centrale larga banda LTE a 4 ingressi, Banda III , Banda IV (C21-C31), Banda V (C33-C60) e un ingresso UHF LTE, con guadagno fino a 34 dB e livello max. d'uscita di 112/117 dBuV, alimentatore switching incorporato, 230 Vac.

APPLICAZIONI

Utile nelle zone dove occorre inserire 2 antenne UHF per ricevere i pacchetti RAI/Mediaset da punti differenti. Filtraggio banda C21-C31 e C33-C60.

PUNTI DI FORZA

Centrale ad elevato guadagno e livello d'uscita, bassa figura di rumore, ottimizzata per l'alta definizione HDTV. Filtro LTE in grado di attenuare i segnali LTE provenienti dai vari ripetitori BTS.

DATI TECNICI

Ingressi	4
Bande	BIII/21-31/33-60/UHF
Amplificazione a bande separate	SI
Filtro LTE	SI; disattivabile tramite jumper

Guadagno BIII - dB	34
Guadagno BIV/BV/UHF - dB	34
Regolazione guadagno BIII - dB	20
Regolazione guadagno BIV/BV/UHF - dB	20
Livello max. d'uscita BIII - dBuV	112
Livello max. d'uscita BIV/BV/UHF - dBuV	117
Figura di rumore - dB	<4
Telealimentazione - Vdc	12 , attivabile tramite jumper interno
Alimentazione - Vac	230
Tipo connettori	F
Contenitore	plastico
Dimensioni (L x H x P) - mm	185 x 120 x 50
Quantità per imballo	1/12