

SEM56

MULTISWITCH RADIALE PASSIVO A - 5 INGRESSI E 6 USCITE



COD. ARTICOLO

SEM56

LISTINO

€ 58,50

NOTA TECNICA

Multiswitch radiale a quattro ingressi SAT e uno TV, a quattro uscite, con terrestre e satellitare attivi a perdita 0 dB, livello d'uscita a 95 dBuV. Sono dotati di alimentatore switching

PUNTI DI FORZA

Garantiscono una robustezza e durata nel tempo, realizzati per distribuire segnali Sat digitali, con miscelazione attiva dei segnali DVB-T e analogici mediante l'ingresso terrestre TV supportando anche i segnali in alta definizione fino al formato Full-HD. In alcuni casi non necessitano di amplificare il terrestre essendo l'ingresso TV attivo. Prodotti interamente in Germania garantiscono affidabilità e robustezza tipiche del made in Germany.

DATI TECNICI

Frequenza MHz	5-2.200
Ingressi SAT	4
Uscite (5-2.200 MHz)	6
Attenuazione di passaggio TV in modo passivo (dB)	20
Attenuazione di passaggio TV in modo attivo (dB)	0±2

Attenuazione di passaggio SAT (dB)	0±2
Livello max di ingresso TV (dBuV)	90±2
Livello max di ingresso SAT (dBuV)	100±2
Livello max di uscita TV (dBuV)	95
Livello max di uscita SAT (dBuV)	105
Isolamento (dB)	>20
Alimentazione LNB (V)	18
Alimentazione preamplificatore (V)	18
Alimentazione rete (Vac)	230
Commutazione	13/18V 0-22 KHz
Disaccoppiamento tra ingressi e uscite (dB)	>25
Tipo connettori	F
Dimensioni mm	350X115X80