

MTW310

MODULATORE AUDIO E VIDEO TWIN - A 2 CANALI IN BANDA LATERALE V



COD. ARTICOLO

MTW310

LISTINO

€ 117,10

NOTA TECNICA

Modulatore Audio Video TWIN, che permette di modulare 2 segnali audio/video su 2 canali RF dal canale 21 al 69 in banda vestigiale.

PUNTI DI FORZA

Tramite il connettore RJ-45 è possibile programmare il modulo con il programmatore PRO201 o in alternativa attraverso gli strumenti di misura Fte maximal.

DATI TECNICI

Sistema TV ingresso	Banda Base CVBS
Livello di ingresso (Vpp)	1
Impedenza di ingresso video	75
Livello di ingresso audio (Vpp)	1
Impedenza di ingresso audio	56
Relazione S/N	> 54 dB

Standard di modulazione	B-G, D-K, L, I
Spurie nella banda	< - 60 (dBc)
Canale di uscita	47 - 862 Mhz
Livello di uscita	82 +1/ -3
Regolazione	15 dB
Perdita MIX	< 1
Tensione alimentazione	da SPS310
Corrente max a 5 VDC (mA)	550
Corrente max a 12 VDC (mA)	500
Corrente max a 24 VDC (mA)	-
Corrente max a 30 VDC (mA)	5
Temperatura di funzionamento	0 °C - 45 °C
Connettore Video	2 X RCA femmina
Connettore Audio	4 X RCA femmina
Connettore RF uscita del canale	2 X F femmina
Interfaccia programmazione	RJ-45
Dimensione	75X265X150