

FCA200LTE

FCA200LTE FILTRO CAVITA C61-69 - - CEI100.7



COD. ARTICOLO
FCA200LTE

LISTINO
€ 99,00

NOTA TECNICA

Filtro passivo a cavità conforme alla normativa CEI 100-7

APPLICAZIONI

Adatto nelle zone dove il segnale proveniente dai vari BTS è molto forte. Interponendolo tra l'antenna ricevente e il ricevitore permette così di adattare l'impianto ai nuovi segnali LTE senza accedere ai tetti.

PUNTI DI FORZA

- Filtro che rispecchia tutti i parametri della normativa CEI 100-7. - Totalmente passivo. - Viene interposto tra l'antenna ricevente e l'amplificatore permettendo così di adattare l'impianto ai nuovi segnali LTE senza accedere ai tetti.

DATI TECNICI

N° ingressi	1
Tipo di connettore	F
Banda passante - MHz	47 ÷ 790
Banda di attenuazione - MHz	791 ÷ 862

N° uscite	1
Tipo di connettore	F
Perdita di inserzione - dB	< 2
Attenuazione LTE downlink (791 ÷ 821 MHz) - dB	20 / > 20
Attenuazione LTE uplink (832 ÷ 862 MHz) - dB	> 30
Passaggio di corrente	no
Indice di protezione	IP60
Perdita di ritorno - dB	10
Luogo di installazione	interno
Temperatura di funzionamento -°C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	30 x 170 x 90
Peso - g	330
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / 6
Conforme alle norme	EN 55083-2