

# MSRA0508SA

MSRA0508 MULTISWITCH RADIALE 5 - ING. 8 USC.



**COD. ARTICOLO**  
MSRA0508SA

**LISTINO**  
€ 156,00

## NOTA TECNICA

Multiswitch radiale a quattro ingressi SAT e uno TV, a 8 uscite, con terrestre e SaT attivi, livello d'uscita a 85/100 dBuV. Sono dotati di alimentatore switching.

## APPLICAZIONI

Grazie al SAT e TV attivo è possibile installarlo nei complessi medio piccoli garantendo un'ottima stabilità.

## PUNTI DI FORZA

- Guadagno TER 7 dB e SAT 2/5 dB per garantire livelli e qualità del segnale anche su lunghe tratte
- Miscelazione TV attiva
- Alimentatore switching ad alto rendimento
- Adatti per impianti di piccole e medie dimensioni.

## DATI TECNICI

Numero ingressi	4 SAT, 1 TV
Numero uscite	8
SATELLITE	
Banda passante - MHz	950 ÷ 2200

Guadagno - dB	5
Livello massimo di uscita - dB $\mu$ V	100
Isolamento SAT-TER - dB	28
Isolamento H/V - dB	25
TERRESTRE	
Banda passante - MHz	47 ÷ 862
Guadagno - dB	7
Livello massimo di uscita - dB $\mu$ V	85
Isolamento TER-SAT - dB	30
CARATTERISTICHE GENERALI	
Impedenza - Ohm	75
Tipo di commutazione - V / KHz	13-18 / 0-22
Max assorbimento LNB 13/18 V - mA	400 / 1000
Tensione di alimentazione - VAC / Hz	220 ÷ 240 / 50 ÷ 60
Consumo - W	3
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni ( L x A x P) - mm	248 x 129 x 64
Peso - Kg	0,74
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 65065, EN 60728-1, EN 303371-2, EN 303354