

EQ3

EQ3 DIVISORE A 3 VIE CON PASS. - CC



COD. ARTICOLO
EQ3

LISTINO
€ 9,90

NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a tre uscite con attenuazione tipica di 11 dB.

APPLICAZIONI

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o, nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti.

PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Bassa perdita di passaggio
- Elevato isolamento tra le uscite
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

DATI TECNICI

N° uscite	3
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	8
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	11
Tipo di connessione	F
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 80
Perdita di ritorno - dB	> 10
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni (L x A x P) - mm	45 x 27 x 35
Peso - g	50
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2