

UMS21

UMS21 COMMUTATORE DISEQC 2 IN - E 1OUT.



COD. ARTICOLO

UMS21

LISTINO

€ 14,00

NOTA TECNICA

Commutatore DiSEqC 1.0 a due ingressi, permette la ricezione di segnali provenienti da due satelliti (due feed singoli), fornito con scatola in ABS da esterno.

APPLICAZIONI

Permette di collegare due LNB con uscite universali.

PUNTI DI FORZA

- Montaggio a palo.
- Consente la ricezione di due satelliti.

DATI TECNICI

Frequenza ingresso - MHz	950 ÷ 2400
N° ingressi	2
N° uscite	1
Attenuazione di passaggio - dB	< 2,5

Tipo di commutazione DiSEqC	1.0
Isolamento tra gli ingressi - dB	> 30
Corrente assorbita - mA	30
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 50
Dimensioni (L x A x P) - mm	77 x 54 x 18
Peso - g	45
Quantità imballo singolo / multiplo - pz	1 / -
Conforme alle norme	EN 55032:2015 ; EN 55024:2010+A1:2015