

# HOMEKIT01

HOMEKIT01 20PT1N, 10AS2, 10AS4 - , 100 CON. F



**COD. ARTICOLO**  
HOMEKIT01

**LISTINO**  
€ 317,00

## NOTA TECNICA

HOMEKIT01 composto da 10 divisori a 2 uscite assiali AS2, 10 divisori a 4 uscite assiali AS4, 20 prese terminali terrestri PT1N e in omaggio 50 connettori professionali FHQT5 per cavo da 5mm di diametro, 50 connettori professionali FHQT per cavo da 6,8mm di diametro e una chiave universale per connettori F CHF

## APPLICAZIONI

È possibile realizzare impianti con 2/3/4 prese per appartamento.

## PUNTI DI FORZA

- Studiato per realizzare gli impianti all'interno degli appartamenti in modo semplice ed economico.

## DATI TECNICI

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Descrizione               | Kit per impianti TV |
| PARTITORE AS2             |                     |
| Numero uscite             | 2                   |
| Frequenze di lavoro - Mhz | 5 ÷ 2400            |

|  |  |
|--|--|
| Perdita di passaggio - dB              | TV: 4,5 / SAT: 6                                 |
| Tipo di connessione                    | F  |
| Partitore AS4                          |  |
| Numero uscite                          | 4  |
| Frequenze di lavoro - MHz              | 5 ÷ 2400   |
| Perdita di passaggio - dB              | TV: 9 / SAT: 11,5                                |
| PRESA TERMINALE TV PT1N                |  |
| Tipo di connettore                     | IEC maschio                                      |
| Larghezza di banda - Mhz               | 5 ÷ 862  |
| Tipo di presa                          | terminale  |
| CONNETTORE PROFESSIONALE FHQT5         |  |
| Connettore                             | F  |
| Adatto per cavi                        | Ø 5 mm   |
| Codice Cavi compatibili                | K120xx, K121xx, K125xx                           |
| Tipo di fissaggio                      | ad avvitare                                      |
| CONNETTORE PROFESSIONALE FHQT          |  |
| Connettore                             | F  |
| Adatto per cavi                        | Ø 6,8 mm   |
| Codice cavi compatibili                | K200xx, K290xx, K225xx                           |
| Fissaggio cavo                         | ad avvitare                                      |
| CHIAVE UNIVERSALE PER CONNETTORI F CHF |  |
| Applicazione                           | Facilita in modo sicuro il collegamento del cavo |
| .                                      | coassiale al connettore F con un                 |
| .                                      | serraggio adeguato                               |