


BTF-2

BTF-2 PRESA TONDA TERMINALE DE - MIX SAT/TV



COD. ARTICOLO

BTF-2

LISTINO

€ 8,16

NOTA TECNICA

Preso tonda demiscelata da incasso a 2 connettori per la banda TV e satellite.

APPLICAZIONI

Permette di realizzare impianti centrali con segnali TV e SAT con frequenze da 5 a 2150 MHz.

PUNTI DI FORZA

- Permette di separare i segnali TV e SAT su 2 connettori distinti
- Passaggio della DC tra il connettore SAT e il morsetto di ingresso
- Elevata schermatura
- Bassa perdita in derivazione.

DATI TECNICI

Tipo di connettore TV	IEC Maschio
Larghezza di banda - MHz	5 ÷ 862
Perdita di derivazione - dB	2,5
Tipo di connettore SAT	IEC Femmina

Larghezza di banda - MHz	950 ÷ 2400
Perdita di derivazione - dB	2,5
Passaggio di corrente	SAT-IN
Tipo di presa	Terminale
Dimensioni (L x A x P) - mm	68x68x30
Peso - g	96,5
Quantità imballo singolo / multiplo	1/100
Conforme alle norme	IEC 62321-5:2013;
	IEC 62321-4;2013+AMD:2017;
	IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
	IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017