

# EQ8

## EQ8 DIVISORE A 8 VIE CON PASS. - CC



**COD. ARTICOLO**  
EQ8

**LISTINO**  
€ 16,74

### NOTA TECNICA

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a otto uscite con attenuazione tipica di 17dB.

### APPLICAZIONI

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l' impedenza accordata. L' attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

### PUNTI DI FORZA

- Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
- Bassa perdita di passaggio
- Alta efficienza di schermatura, classe A
- Elevato isolamento tra le uscite
- Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
- Dimensioni compatte.

### DATI TECNICI

N° uscite	8
Frequenze di lavoro - MHz	5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB	13,5
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB	17
Tipo di connessione	F
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB	20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB	20
Passaggio di corrente	OUT-IN
Schermatura elettromagnetica - dB	> 80
Perdita di ritorno - dB	10
Temperatura di funzionamento - ° C	-10 ÷ 55
Dimensioni ( L x A x P) - mm	114 x 34 x 29
Peso - g	99
Quantità imballo singolo / multiplo	1 / 10
Conforme alle norme	EN 50083-2